



Pre Box S2 Digital

PPI
359 €

Mini préamplificateur digital optimisé pour le MQA et le DSD512

- Construction double mono
- Circuit d'horloge spécifique conçu par Pro-Ject
- Compatible DSD64, DSD128, DSD256 et DSD512
- Jusqu'à 24 bits/192 kHz pour les entrées optiques et coax
- Condensateurs en polymère organique et résistances miniMELF
- Décodage MQA
- 7 caractéristiques de filtres sélectionnables
- Sortie casque sur la façade (6.3mm)
- Synchronisation de l'ensemble des oscillateurs internes
- Jitter à moins de 100 femtosecondes
- Carte de circuit imprimé à quatre couches en plaqué or
- Boîtier en sandwich métal/aluminium en finition argent ou black

3 entrées digitales :	1 x Coax (S/PDIF), 1 x Optique (TOSlink®), USB B
Convertisseur D/A :	2 x ESS9038Q2M 32bits PCM 768 kHz / DSD512
Puce d'ampli casque :	ESS9602
Taux d'échantillonnage :	32/44,1/48/88,2/96/176,2/192/352,8/384/768 kHz
Compatibilité DSD :	DSD64, DSD128, DSD256 et DSD512
Compatibilité MQA :	Lecture totale des MQA
Réglages de filtres :	7 possibilités de sélection en façade
Bande passante :	20 - 20 kHz
Sortie analogique :	1 x Casque 6.3 (façade), 1 x RCA variable
Tension de sortie :	2,05 V eff
Puissance de sortie casque :	68 mW (32 Ohms)
THD :	0,0003%
Plage dynamique :	124 dBA
Dimensions L x H x P :	103 x 36 x 103mm
Poids :	600 g sans alimentation

Une révolution de performance dans un format mini!

Le Pre Box S2 marque une nouvelle ère pour les composants des séries S. Pour la première fois une configuration double mono est utilisée avec un convertisseur D/A des plus qualitatifs ESS Sabre pour assurer le meilleur son possible dans un appareil petit format à un prix encore accessible. Ce DAC est compatible haute résolution jusqu'à 32 bit 768 kHz PCM et DSD512. Le Pre Box S2 Digital est aussi le premier chez Pro-Ject à être compatible MQA, le premier à être équipé du filtre transitoire Optimum conçu par Pro-Ject tout comme son circuit d'horloge.

La qualité audio digitale repose sur l'art de gérer précisément le temps et grâce au nouveau design d'horloge Pro-Ject atteint des niveaux de jitter inégalés à 100 femtosecondes, surclassant avec facilité nombre de générateurs d'horloges audiophiles reconnus et respectés.

Grâce aux condensateurs en polymère organique et aux résistances miniMELF il a été possible de créer un appareil au format mini qui surpassera des composants plus gros et plus chers. Avec sept filtres digitaux le son peut être ajusté précisément selon les préférences de l'auditeur. Le Pre Box S2 Digital est entièrement télécommandable.



Référence AMS	Désignation	Code EAN	Manuel FR inclus	Eco-part	PPI
PROJECT_PRE_S2_D_B	PREAMPLI PROJECT PRE BOX S2 DIGITAL Black	9120065186400	non	0,08 € ht	359 €
PROJECT_PRE_S2_D_S	PREAMPLI PROJECT PRE BOX S2 DIGITAL Silver	9120065186424	non	0,08 € ht	359 €



Tél. 01 55 09 55 50

www.AudioMarketingServices.fr

